



A Cisco Unity rövid bemutatása – opcionális beszélgetés 1

Kiadás dátuma: 2004. május 25.

Ez az útmutató kártya azt ismerteti, hogyan lehet telefonon elérni a Cisco Unity szolgáltatást, valamint megnyitni a Cisco Unity Assistant webhelyet.

Bemutatja a Cisco Unity legfontosabb menüit is, amelyek az üzenetek telefonon keresztül történő kezelésekor használhatók.



Tipp

Amikor először hívja a Cisco Unity szolgáltatást, automatikusan lejátszódik a bejegyzéskor használt párbeszéd. A bejegyzés során nem kell használnia ezt a kártyát. Egyszerűen figyeljen oda arra, amit hall, és válaszoljon az utasításoknak megfelelően.

A Cisco Unity elérése telefonon

1. lépés Hívja fel a Cisco Unity szolgáltatást.

Saját asztali készülékéről a következő számot hívja:

A szervezeten belüli másik készülékről a következő számot hívja:

A szervezeten kívülről a következő számot hívja:

2. lépés Ha a szervezeten belül egy másik telefonról, vagy a szervezeten kívülről telefonál, nyomja meg a * gombot, amikor a Cisco Unity fogadja a hívását.

3. lépés Ha a rendszer kéri, adja meg Cisco Unity azonosítóját (ez általában az asztali telefonjának a mellékszám), majd nyomja meg a # gombot.

4. lépés Adja meg Cisco Unity jelszavát, majd nyomja meg a # gombot.

(Ha elfelejtette a jelszavát, jelentkezzen be a Cisco PCA webhelyre, majd keresse meg a Cisco Unity Assistant Personal Preferences [Személyes beállítások] oldalát, és módosítsa a jelszót.)

A következő eljárásban a Cisco Personal Communications Assistant (PCA) webhelyet használja a Cisco Unity Assistant elérésére.

A Cisco Unity Assistant elérése

1. lépés Indítsa el Microsoft Internet Explorer böngészőt.

2. lépés Lépjen a **http://<Cisco Unity server>/ciscopca** címre. (Az URL-címbe különbözőnek számítanak a kis- és a nagybetűk.)

3. lépés Jelentkezzen be a Cisco PCA webhelyre.

4. lépés Keresse meg a Cisco Unity Assistant oldalakat.

Hasznos információk

Az Ön Cisco Unity azonosítója

Cisco PCA webhely

Cisco Unity tartomány

Cisco Unity kiszolgáló

A Cisco Unity rendszergazda, illetve technikai támogatási munkatárs kapcsolatfelvételi adatai

További Cisco Unity dokumentáció

Cisco Unity használati útmutató

Cisco Unity – a telefon menüi és billentyűparancsai

Vállalati központ
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 526-4100



Copyright © 2004 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva. A Cisco, a Cisco IOS, a Cisco Systems és a Cisco Systems logója a Cisco Systems, Inc. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A jelen dokumentumban vagy webhelyen említett minden márka, név és védjegy birtokosaik tulajdonát képezi. A partner kifejezés használata nem jelenti azt, hogy partneri kapcsolat lenne a Cisco és valamely más vállalat között. (0401R)

Üzenetek beolvasása

- 1 Új
- 3 Mentett

Üzenet közben

- 1 Üzenet visszatekerése
- 2 Szünet/folytatás
- 3 Előretekerés
- 3 3 Előretekerés a végéig
- 4 Lassított lejátszás
- 4 4 Lassabb lejátszás
- 5 Üzenet tulajdonságainak lejátszása
- 6 Gyors lejátszás
- 6 6 Gyorsabb lejátszás
- 7 Hangerő csökkentése*
- 8 Hangerő alaphelyzetbe állítása*
- 9 Hangerő növelése*
- # Üzenet kihagyása, mentés a jelenlegi állapotban
- # # Üzenet kihagyása, mentés újként

Üzenet után

- 1 Ugrás vissza
- 2 E-mail vagy fax küldése faxkészülékre*
- 4 Üzenet lejátszása újból
- 5 Üzenet tulajdonságainak lejátszása
- 6 Üzenet továbbítása
- 7 Törlés
- 8 Válasz
- 8 2 Válasz mindenkinek
- 8 8 Felhasználó hívása*
- 9 Mentés
- # Mentés a jelenlegi állapotban
- # # Mentés újként

*Egyes rendszereken nem érhető el.

Üzenet küldése

- 2 Küldés

Üzenet címzése és rögzítése

- # Küldés most
- 1 Üzenetbeállítások

- 1 Cím megváltoztatása
- 2 Felvétel megváltoztatása
- 3 Speciális kézbesítés beállítása
- 4 Üzenet ismétlése
- # Küldés

- 1 Név hozzáadása
- 2 Minden név meghallgatása
- 3 Név törlése
- 1 Felvétel meghallgatása
- 2 Felvétel mentése
- 3 Rögzítés újra
- 4 Hozzáadás a felvételhez
- 1 Sürgős
- 2 Visszaigazolás
- 3 Privát

Beállítások módosítása

- 4 Beállítások

1 Üdvözlések

2 Üzenetbeállítások

3 Személyes beállítások

4 Hívásátadás

- 1 Üdvözlés rögzítése
- 2 Speciális üdvözlés
- 3 Más üdvözlések szerkesztése
- 4 Minden üdvözlés meghallgatása

- 1 Üzenetértesítés módosítása
- 2 Faxkézbesítés módosítása*
- 3 Menütípus módosítása
- 4 Privát listák szerkesztése
- 1 Személyhívó
- 2 Otthoni telefon
- 3 Munkahelyi telefon
- 4 Tartalék telefon

- 1 Szám megtartása
- 2 Új szám beírása

- 1 Teljes vagy rövid menük kiválasztása

- 1 Listák meghallgatása
- 2 Listán lévő nevek módosítása

1 Jelszó megváltoztatása

2 Rögzített név módosítása

3 Címtárlista módosítása

- 1 A listában való megjelenítés állapotának módosítása

- 1 Váltás a hívások másik mellékre vagy hangpostára való átirányítása között
- 2 Mellék vagy telefonszám módosítása

*Egyes rendszereken nem érhető el.

Ezek a gombok bármikor használhatók

0 Súlyó

* Visszavonás vagy mentés