



A Cisco Unity rövid bemutatása – normál beszélgetés

Kiadás dátuma: 2004. május 25.

Ez az útmutató kártya azt ismerteti, hogyan lehet telefonon elérni a Cisco Unity szolgáltatást, valamint megnyitni a Cisco Unity Assistant és a Cisco Unity Inbox webhelyet.

Bemutatja a Cisco Unity legfontosabb menüit is, amelyek az üzenetek telefonon keresztül történő kezelésekor használhatók.



Tipp

Amikor először hívja a Cisco Unity szolgáltatást, automatikusan lejátszódik a bejegyzéskor használt párbeszéd.

A bejegyzés során nem kell használnia ezt a kártyát. Egyszerűen figyeljen oda arra, amit hall, és válaszoljon az utasításoknak megfelelően.

A Cisco Unity elérése telefonon

1. lépés Hívja fel a Cisco Unity szolgáltatást.

Saját asztali készülékről a következő számot hívja:

A szervezeten belüli másik készülékről a következő számot hívja:

A szervezeten kívülről a következő számot hívja:

2. lépés Ha a szervezeten belül egy másik telefonról, vagy a szervezeten kívülről telefonál, nyomja meg a * gombot, amikor a Cisco Unity fogadja a hívását.

3. lépés Ha a rendszer kéri, adja meg Cisco Unity azonosítóját (ez általában az asztali telefonjának a mellékszám), majd nyomja meg a # gombot.

4. lépés Adja meg Cisco Unity jelszavát, majd nyomja meg a # gombot.

(Ha elfelejtette a jelszavát, jelentkezzen be a Cisco PCA webhelyre, majd keresse meg a Cisco Unity Assistant Personal Preferences [Személyes beállítások] oldalát, és módosítsa a jelszót.)

A következő eljárásban a Cisco Personal Communications Assistant (PCA) webhelyet használja a Cisco Unity Assistant és a Cisco Unity Inbox elérésére.

A Cisco Unity Assistant és a Cisco Unity Inbox elérése

1. lépés Indítsa el Microsoft Internet Explorer böngészőt.

2. lépés Lépjen a **http://<Cisco Unity server>/ciscopca** címre. (Az URL-címben különbözőnek számítanak a kis- és a nagybetűk.)

3. lépés Jelentkezzen be a Cisco PCA webhelyre.

4. lépés Keresse meg a Cisco Unity Assistant vagy a Cisco Unity Inbox oldalakat.

Hasznos információk

Az Ön Cisco Unity azonosítója

Cisco PCA webhely

Cisco Unity tartomány

Cisco Unity kiszolgáló

A Cisco Unity rendszergazda, illetve technikai támogatási munkatárs kapcsolatfelvételi adatai

További Cisco Unity dokumentáció

Cisco Unity használati útmutató

Cisco Unity – a telefon menüi és billentyűparancsai

Vállalati központ
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 526-4100



Copyright © 2004 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva. A Cisco, a Cisco IOS, a Cisco Systems és a Cisco Systems logója a Cisco Systems, Inc. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A jelen dokumentumban vagy webhelyen említett minden márka, név és védjegy birtokosaik tulajdonát képezi. A partner kifejezés használata nem jelenti azt, hogy partneri kapcsolat lenne a Cisco és valamely más vállalat között. (0401R)

Üzenetek beolvasása



Üzenet közben

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 Üzenet újraindítása | 7 Üzenet visszatekerése |
| 2 Mentés | 8 Szünet/folytatás |
| 3 Törlés | 9 Előretekerés |
| 4 Lassított lejátszás | # Előretekerés a végéig |
| 5 Hangerő módosítása* | # # Üzenet kihagyása, mentés a jelenlegi állapotban |
| 6 Gyors lejátszás | |

Üzenet után

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 Üzenet lejátszása újból | 5 Üzenet továbbítása |
| 2 Mentés/visszaállítás mentettként* | 6 Mentés újként/visszaállítás újként* |
| 3 Törlés | 7 Üzenet visszatekerése |
| 4 Válasz | 8 E-mail vagy fax küldése faxkészülékre* |
| 4 2 Válasz mindenkinek | 9 Üzenet tulajdonságainak lejátszása |
| 4 4 Felhasználó hívása* | # Mentés a jelenlegi állapotban |

*Egyes rendszereken nem érhető el.

Üzenet küldése



Üzenet címzése és rögzítése


Küldés most

1 Üzenetbeállítások

- 1 Cím megváltoztatása
- 2 Felvétel megváltoztatása
- 3 Speciális kézbesítés beállítása
- 4 Üzenet ismétlése
- # Küldés

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 Név hozzáadása | 2 Minden név meghallgatása | 3 Név törlése | |
| 1 Felvétel meghallgatása | 2 Felvétel mentése | 3 Rögzítés újra | 4 Hozzáadás a felvételhez |
| 1 Sürgős | 2 Visszaigazolás | 3 Privát | 4 Jövőbeli |

Beállítások módosítása



1 Üdvözlések

2 Üzenetbeállítások

3 Személyes beállítások

4 Hívásátadás

- 1 Üdvözlés rögzítése
- 2 Speciális üdvözlés
- 3 Más üdvözlések szerkesztése
- 4 Minden üdvözlés meghallgatása

- 1 Üzenetértesítés módosítása
- 2 Faxkézbesítés módosítása*
- 3 Menütípus módosítása
- 4 Privát listák szerkesztése

- 1 Személyhívó
- 2 Otthoni telefon
- 3 Munkahelyi telefon
- 4 Tartalék telefon

- 1 Szám megtartása
- 2 Új szám beírása

- 1 Teljes vagy rövid menük kiválasztása

- 1 Listák meghallgatása
- 2 Listán lévő nevek módosítása

- 1 Jelszó megváltoztatása
- 2 Rögzített név módosítása
- 3 Címtárlista módosítása

- 1 A listában való megjelenítés állapotának módosítása

- 1 Váltás a hívások másik mellékre vagy hangpostára való átirányítása között
- 2 Mellék vagy telefonszám módosítása

*Egyes rendszereken nem érhető el.

Ezek a gombok bármikor használhatók

0 Súgó

* Visszavonás vagy mentés